

Installazione dell'applicativo Term3G-2 WinCE5 su palmare FIDO WF35

Presuposti:

Palmare in Factory Default

Versione E3G 9.09 e WIFI_ADSL_Term3G01.03 installata su Hardware certificato Access Point correttamente configurato (con nome della rete SPINTEC) e collegato a E3G.

Installazione:

- 1) sul palmare acceso fai doppio click sull'icona della radio (in basso) ed eventualmente attiva WLAN
- 2) fai click su Choose Network
- 3) fai click su SPINTEC
- 4) fai click su Connect & Lock
- 5) fai click su OK in alto a destra
il palmare dovrebbe scrivere SPINTEC (Locked),
Status: Connected to SPINTEC
- 6) fai click sulla X in alto a destra,
il palmare dovrebbe visualizzare WLAN Properties
- 7) fai click su IP Address
- 8) fai click su () Specify an IP address
- 9) fai click nel primo campo dell'IP address
- 10) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 11) scrivi indirizzo IP del palmare 192.168.160.61
(ultimo numero e` univoco e identifica ciascun palmare, dal 61 fino 73)
- 12) fai click nel primo campo di Subnet Mask e compila 255.255.255.0
- 13) fai click su OK in alto a destra
- 14) fai doppio click su icona del Microsoft Explorer
- 15) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 16) fai click nel campo dell Address in alto
- 17) scrivi indirizzo 192.168.160.128
- 18) si carica videata Term3G per PDA e Term3G per PDA (WindowsCE)
e Term3G-2 per PDA Fido (Windows CE 5.0) e ...
fai doppio click su questo ultimo - Term3G-2 per PDA Fido (Windows CE 5.0)
- 19) si apre una finestra, che chiede password
- 20) fai click in basso a destra sull'icona della tastiera,
si apre tastiera virtuale
- 21) scrivi spintec3g e conferma con OK
- 22) si apre la finestra di File Download, conferma (o) Save this program to disk
- 23) fai click sul ENTER per confermare, inizia il caricamento del programma
- 24) fai click su CLOSE
- 25) fai click su X in alto a destra
- 26) fai doppio click su My Device
- 27) fai doppio click su TermQtWi..
- 28) fai click su OK in alto a destra
- 29) fai click su X in alto a destra
- 30) fai click su Program Files e poi avviare il programma Term3G-2 oppure UdpPing per effettuare il test di copertura del segnale
- 31) fai click su X in alto a DX
- 32) fai click su basso a SX su icona Windows
- 33) fai click su Settings
- 34) fai doppio click su Shortcut
- 35) fai click su [...] per selezionare "application"
- 36) fai doppio click su Program Files
- 37) seleziona Term3G-2
- 38) fai click su OK in alto a DX
- 39) dovrebbe apparire la finestra Shortcut setting con Select button: Left Side,
application: \Program Files\Term3G-2\Test e Parameters: (vuoto) e Key Value:
quindi fai click nella finestra Key Value, poi fai click su icona della
tastiera in basso a DX
- 40) scrivi 0x1b e fai click su OK in alto a DX
- 41) fai click su X in alto a DX

- 42) Per avviare il programma Term 3G-2 premere il pulsante sulla sinistra
Al primo avvio fai click su Menu, e imposta le opzioni,
poi carica Articoli, Camerieri e Reparti

Impostazioni consigliate per il collegamento:

- 1) sul palmare acceso fai doppio click sull'icona della radio (in basso)
ed eventualmente attiva WLAN
- 2) fai click su cartella Advance
- 3) imposta Roaming Trigger Level a -77 dBm
- 4) imposta [v] Keep connected when OS sleeps
- 5) imposta Periodic keep alive [Never]
- 6) disattiva [] Auto off WLAN after disconnected

Impostazioni consigliate per il risparmio energetico:

- 1) sul palmare acceso fai doppio click sull'icona della batteria (in basso)
- 2) imposta [v] Slower CPU speed in dm state
- 3) imposta Switch state to Backlight Dm: After 15 seconds
- 4) imposta Switch state to Backlight Off: After 1 minute
- 5) Imposta Switch state to Suspoend: Auto

Impostazioni consigliate del programma Term3G-2

- 1) avvia il programma premendo il bottone sulla SX del dispositivo
- 2) fai click sul bottone [Menu] un alto a DX
- 3) fai click nella finestra Collegamento Euro3G, Indirizzo e imposta
192.168.160.128
ora poi fare il click su [Verifica] e dovresti ottenere la finestra
[Verifica del collega... Terminale registrato O.K. Tempo di risposta ..ms]
- 4) fai click su Caricamento dati [Carica]
dovresti ottenere una finestra
[Operazione termi... Caricamento dei dati completato con successo]
- 5) Fai click dentro la finestra Cameriere e scegli ne uno
- 6) imposta alcune delle seguenti opzioni
[] Obbligo persone - se selezionato, all'apertura del conto bisogna
specificare sempre il numero delle persone
[] Prezzo unitario - se selezionato sarà visualizzato il prezzo unitario
nella fase di ordinazione
[] Bottone reparti - se selezionato sarà visualizzato il bottone [REP] nella
fase di ordinazione che permette selezionare il Reparto con articoli desiderati;
questa opzione conviene attivare quando i nomi dei reparti e/o articoli sono
troppo lunghi
[] Cat. multiple - utile quando si selezionano nella fase di vendita più di
una categoria (aggiunta o variante) per articolo
[] Grassetto - utile solo per HP IPAQ 214 per migliorare la leggibilità dei
articoli ordinati